



Kombiableiter Resi9 iPRF ZP (Typ 1 + 2 + 3) Premium-Ausführung

+ Spannungsabgriff mit integrierter Feinsicherung

- gem. VDE-AR-N 4100 (TAR NS)

+ Aufrasttechnik

- Schnelle und einfache Montage auf 40 mm Sammelschiene

+ Ersatz-Feinsicherung

- Im Lieferumfang enthalten
- Ohne Demontage des Kombiableiters austauschbar

+ Fernüberwachungskontakt

- Potentialfrei
- 1 Wechsler

**Einspeiseadapter
XAS25-40**

+ Einfacher Anschluss

- Federzugtechnik

+ Aufrasttechnik

- Schnelle und einfache Montage auf 40 mm Sammelschiene

ABN

Überspannungsschutz „kompakt“

Resi9 iPRF ZP – Kombiableiter Typ 1 + 2 + 3

Spart Platz und Installationsaufwand

abn-elektro.de

Life Is On

Schneider
Electric

Bestellbar bei ABN

Überspannungsschutz „kompakt“ platzsparend – schnell – einfach

Kombiableiter

Resi9 iPRF ZP (Typ 1 + 2 + 3)

- Kombiableiter Typ 1, Typ 2 und Typ 3 nach EN 61643-11:2012
- Für 40 mm Sammelschienen-System
- Kompakte Bauform – passt in jeden Zählerschrank (nur 36 mm breit)
- Ohne äußerem Blitzschutz 7,5 kA oder mit äußerem Blitzschutz 12,5 kA (gem. VDE 0185-305)
- TT-/TN-S-System
- Leckstromfrei, Blitzstromtragfähigkeit nach DIN VDE 0100-443/-534
- Mechanische Auslöseanzeige frontseitig

Einspeiseadapter

XAS25-40

- DIN VDE 0603-1/DIN VDE 0603-2-1 konform
- Platzsparende Lösung im Gegensatz zu gängigen Einspeiseklemmen
- Für 40 mm Sammelschienen-System
- Schnelle und einfache Montage
- Federzugtechnik
 - Anschlussquerschnitte
 - 1,5 – 25 mm² Cu – Massivleiter/Litze
 - 1,5 – 16 mm² Cu – Flexibel

Weitere Informationen:





Nutzen Sie auch unsere Zählerplatz-App!



Empfehlung



Technische Daten	Resi9 iPRF ZP Premium	Resi9 iPRF ZP Basic
 Ohne äußere Blitzschutz-Anlage	R9LCF707 (TT/TNS)	R9LC2707 (TT/TNS)
 Mit äußerer Blitzschutz-Anlage	R9LCF712 (TT/TNS)* R9LCF312 (TNC)*	R9LC2712 (TT/TNS)
Kombiableiter Typ 1 + 2 + 3, 40 mm-Sammelschienensystem	✓	✓
Aufrasttechnik – einfache Montage	✓	✓
2x integrierter Spannungsabgriff gem. VDE-AR-N 4100 (TAR NS), Stecker und Buchsen inklusive	✓	–
Integrierte Feinsicherung, inkl. Ersatz-Feinsicherung	✓	–
Einspeiseadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)	XAS25-40	XAS25-40
Platzbedarf	 1 Zählerfeld	 2 Zählerfelder

* Weitere Ausführungen für 315 A gG Vorsicherung:

R9L22712 (TT/TNS)

R9L22312 (TNC)

abn-elektro.de

Life Is On

Schneider Electric

Schneider Electric GmbH c/o ABN
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel.: +49 211 7374 8008
se.com/de

ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt am Kocher
Tel.: +49 7139 94-0
abn-elektro.de